

Komponenty pro osvětlení šatních skříní a nábytku

Dodává: **MeTronix**
Masarykova 66
312 00 Plzeň
tel.: +420 377 267 642

e-mail: metronix@metronix.cz
Internet: www.metronix.cz

PM1 - Senzor pohybu pro spínání.
Připojí se do řídicí jednotky CU2. Reaguje na pohyb dveří.

Technické údaje:

Dosah: 5 m max. Rozměry: 43 x 30 x 30 mm



CU2 – řídicí jednotka pro PM1S. Lze připojit 1 nebo 2 senzory **PM1** a 1 nebo 2 zdroje. Může tedy ovládat 1 nebo 2 okruhy nezávisle.

Technické údaje:

Napájecí napětí: 12V DC
Spínaný proud: až 5 A – popř. i více
Čas vypnutí: volitelné 30 nebo 60 vteřin
Rozměry: 89 x 55 x 23 mm



TS01 / TSH01 – dotykový senzor pro přímé spínání LED produktů a halogenových žárovek přes libovolný nevodivý materiál až do tloušťky 30 mm.

Technické údaje:

	TS01	TSH01
Napájecí napětí :	12-24V DC	12 AC/DC
Spínaný proud:	max. 5A	max. 8A
Rozměry:	43 x 48 mm x 9 mm – se svorkovnicí 18 mm	
Verze dle citlivost	3 – A, B, C - C je nejcitlivější (30 mm)	



PS1202C – napájecí zdroj pro LED produkty

Technické údaje:

Výstupní napětí: 12V C - stabilizované
Výstupní proud: 2A trvale
Rozměry: 30 x 20 x 210 mm
Lze jej umístit přímo na hořlavou podložku – má atest



LBM50W - LBM50WW – pevná LED lišta v barvě bílé nebo teple bílé

Technické údaje:

Napájecí napětí : 12V DC – stabilizované
Odebíraný proud: 0,2A max
Rozměry: 500 x 8 mm
Je možno dodat i v barvě oranžové, červené, zelené a modré popř. RGB.



FX300W – FX300WW – flexibilní pásek LED v barvě bílé nebo teple bílé. Lze jej stříhat na libovolnou délku po 5 cm

Technické údaje:

Napájecí napětí : 12V DC – stabilizované
Odebíraný proud: 0,4A max/1m
Je možno dodat i v barvě oranžové, červené, zelené a modré popř. RGB.



CS01 – skříňové LED světlo – barva studená bílá

Technické údaje:

Počet LED:	24 ks	Rozměry: 85 x 34 mm
Napájecí napětí :	12V DC – stabilizované	Příkon: 1W
Odebíraný proud:	0,09 A	



L01 – krycí transparentní lišta pro LED lišty a pásy

Technické údaje:

Délka: 2,80 m
Šířka drážky: 10,2 mm

